

麻生市民館 ホール照明設備一覧

2024年11月

調光卓 TOSHIBA LICSTAR-IV TypeJ	<ul style="list-style-type: none"> ●プリセットフェーダー:80本3段 240本1段活用可 段マスター3本 ●シーン:1000シーン ●クロスフェーダー(プリセットクロスとCueクロス兼用) ●サブマスターフェーダー:20本20ページ ●エフェクト:100パターン・100ステップ サブマスターに張り付け可 ●JASCI使用可:USBで読み込み ●持ち込み卓使用可:出力2系統まで
---	--

名称	内容	機材
シーリングライト	20回路(常設使用12回路)	1.5kw凸×24
フロントサイドライト	上下各8回路	上下各1kw凸×16
プロセニアムライト	8回路 *昇降不可、舞台前面(つら)・奥に当たりません。常設灯体のみ使用可能	1kwフレネル×16
トーマタルライト	上下各3回路	上下各1kw×6
フットライト	4回路 20C型 60w 18灯×4色(#72・#78・#16・#W)	
第一ボーダーライト	200w 24灯×4色(作業灯#W・#72・#W・#78) 吊り込みボタン無し 全回路切替可能 上下共通4回路・中4回路の計8回路	
第二ボーダーライト (スクリーン)※電動	200w 24灯×4色(作業灯#W・#72・#W・#78) 吊り込みボタン無し 全回路切替可能 上下共通4回路・中4回路の計8回路	
第一サスペンションライト	16回路 1回路30A・1口20Aまで 2回路(⑤⑨)純/調切替可 平行直4口計20A 上下にDMX回線あり	1kwフレネル×12 1kw凸×15 500w凸×1
第二サスペンションライト	12回路 1回路30A・1口20Aまで 1回路(⑤)純/調切替可 平行直4口計20A 上下にDMX回線あり	1kwフレネル×12 1kw凸×14 500w凸×1
第三サスペンションライト	8回路 1回路30A・1口20Aまで 1回路(④)純/調切替可 平行直4口計20A 上下にDMX回線あり	1kwフレネル×12 1kw凸×8 ソースフォー36°×6 500w凸×1
アッパー Horizont ライト	500w 16灯×4色(#71・#72・#63・#22)文字幕共吊り *捨て吊り500w凸×1	
ローア Horizont ライト	500w 16灯×4色(#72・#59・#22・#40)計8本	
ピンスポットライト	3F調光室内	2kwクセノン×2

※仕込み・バラシ時はヘルメット着用のご協力をお願いしておりますので、ご持参ください。